

inote

X-Folding RGB 블루투스 접이식 키보드

USER MANUAL

· 본 제품의 사용 전 꼭 주의 및 깊게 사용 설명서를 읽어 주시기 바랍니다.
· 본 사용 설명서는 사전 통보 없이 변경될 수 있음을 알려 드립니다.
· 본 사용 설명서와 실제 기기 동작 사이에는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
· 자세한 제품 문의는 www.fusionfnc.co.kr 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.

사용상 안전을 위해 필히 주의사항을 읽어 주시기 바랍니다.

Page 1

주의사항

- 본 제품에 무리한 힘을 가하거나 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 매우 좁고 더운 지역, 습하고 먼지 낀 지역에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 기기 조작등을 일으킬 수 있는 강한 자기력을 가진 물체 및 지역에서의 사용을 금지합니다.
- 본사는 사용자 임의의 기기 수리, 배터리 교체 등으로부터 기기 정애에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 기기를 임의로 분해 및 수리, 변경을 하는 경우 AS를 받을 수 없습니다.
- 물이나 기타 액체 물질로부터 멀리하십시오.
- 만일 물이 스며든 경우, 즉시 전원을 OFF 하고 외부 물기를 닦은 후 통풍이 잘 되는 곳에서 완전 건조 후 사용하십시오.
- 발열 등 오작동이 일어나는 경우 제품을無理하게 사용하지 마시고 A/S센터로 점검 받으세요.

Page 1

제품특징

- 애플, 안드로이드, 윈도우 OS변경 지원
- 최대 3대 기기 멀티 페어링
- 사용거리 최대 10m 지원
- 블랙 사지(Scissor) 키보드 모듈 사용
- 간편한 충전식 키보드
- 울트라슬림 사이즈(11mm)/초경량 무게 221g

제품구성

- 키보드 본체
- USB 충전 케이블
- 사용 설명서

제품사양

- 블루투스 버전 : V5.1
- 작동 거리 : 최대 10m(설치 환경 및 배터리 용량에 의하여 거리가 축소 될 수 있음)
- 절전 모드 : 자동 절전 모드 적용
- 키 스위치 타입 : 사지(Scissor)
- 키 버튼 배열 : 블랙형
- 키보드 타입 : 63키
- 정격 : 3.7V 500mAh
- 규격 : 327×94.5×11.7 mm / 221g
- 연속사용시간 : 최대 40시간
- 대기시간 : 최대 300일
- 충전시간 : 3시간

Page 2

제품 외관설명

Page 3

단축키 사용방법

페어링 버튼

Android / iOS에서 멀티미디어 기능 설명 (F1-F10는 윈도우 모드에서만 작동 합니다.)

백라이트 변경

Page 4

충전방법

1. PC USB 포트 또는 다른 충전장비(별도 구매)에 USB 케이블을 연결하십시오.
2. 충전 중일 때에는 충전 표시등에 빨간색 LED가 켜집니다.
3. 충전이 완료되면 충전 표시등에 빨간색 LED가 꺼집니다.
4. 충전시간 : 3시간

※ 처음 제품을 받았을 때 제품을 완전히 충전하신 후 사용하는 것이 좋습니다.
※ 반드시 충전용 어댑터의 정격 출력 확인 후 충전하십시오. 5.0V / 1.2A 이하의 제품만 사용하십시오

충전시 주의사항

5.1V 이상의 고속 충전기로 충전 시 배터리가 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다. 삼성, LG 등 최신 스마트폰 및 태블릿PC의 충전기는 5.0-9V로 충전하는 고속 충전기이므로 소형 배터리를 사용하는 블루투스 제품을 충전하지 마세요.

1. 반드시 충전용 어댑터의 정격 출력 확인 후 충전하십시오. (5.0V / 1.2A 이하의 제품만 사용하십시오)
2. 장시간 충전 시 배터리 수명이 줄어드는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 충전 시 제품에서 심한 발열이나 이상 증상이 생기면 충전을 중단하고 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
4. 차량용 충전기로 제품 충전 시에도 5.0V / 1.2A 이하의 출력과 과충전 차단 회로가 있는 충전기를 사용하십시오.

Page 5

블루투스 연결하기(Window에서 연결 방법)

1. 키보드를 펼치면 전원이 켜집니다.
2. 그 후 Window 설정 > Bluetooth 및 기타 디바이스 로 들어가 주십시오.
3. Bluetooth 및 기타 디바이스 추가를 눌러 블루투스 기기를 검색해 주십시오. (연결 시 암호키 4자리가 나오는 경우 화면 표시된 숫자를 블루투스 키보드에서 순서대로 입력 후 [Enter]키를 눌러 주십시오.)
4. 검색된 X-Folding RGB를 선택하면 잠시 후 기기가 연결됩니다.
5. 연결이 정상적으로 완료되면 "연결됨"으로 표시됩니다.

Page 6

블루투스 연결하기(Android에서 연결 방법)

1. 키보드를 펼치면 전원이 켜집니다.
2. 그 후 안드로이드 기기에서 환경 설정 > 블루투스로 들어가 주십시오.
3. 키보드의 [Fn] 키와 [Q]/[W]/[E] 중 하나의 버튼을 5초 이상 누르면 페어링 모드가 됩니다.
4. 검색된 X-Folding RGB를 선택하면 잠시 후 기기가 연결됩니다. (연결 시 암호키 4자리가 나오는 경우 화면 표시된 숫자를 블루투스 키보드에서 순서대로 입력 후 [Enter]키를 눌러 주십시오.)
5. 연결이 정상적으로 완료되면 "연결됨"으로 표시됩니다.

Page 7

블루투스 연결하기(Mac에서 연결 방법)

1. 키보드를 펼치면 전원이 켜집니다.
2. 그 후 시스템 환경 설정 > Bluetooth로 들어가 주십시오.
3. 키보드의 [Fn] 키와 [Q]/[W]/[E] 중 하나의 버튼을 5초 이상 누르면 페어링 모드가 됩니다.
4. 검색된 X-Folding RGB를 선택하면 잠시 후 기기가 연결됩니다. (연결 시 암호키 4자리가 나오는 경우 화면 표시된 숫자를 블루투스 키보드에서 순서대로 입력 후 [Enter]키를 눌러 주십시오.)
5. 연결이 완료되면 "연결됨"으로 표시됩니다.

Page 8

블루투스 연결하기(iPhone/iPad/iPod에서 연결 방법)

1. 키보드를 펼치면 전원이 켜집니다.
2. 그 후 iPhone/iPad/iPod에서 설정 > 일반 > 블루투스로 들어가 주십시오. (블루투스 연결 전환은 약 2-6초 정도 소요 되어 기기 환경에 따라 달라 질 수 있습니다.)
3. 키보드의 [Fn] 키와 [Q]/[W]/[E] 중 하나의 버튼을 5초 이상 누르면 페어링 모드가 됩니다.
4. 검색된 X-Folding RGB를 선택하면 잠시 후 기기가 연결됩니다. (연결 시 암호키 4자리가 나오는 경우 화면 표시된 숫자를 블루투스 키보드에서 순서대로 입력 후 [Enter]키를 눌러 주십시오.)
5. 연결이 완료되면 "연결됨"으로 표시됩니다.

Page 9

멀티 페어링 기능

제품의 멀티 페어링 기능으로 최대 3개의 기기를 등록하여 사용하실 수 있습니다. (페어링한 기기를 동시에 사용하는 것은 불가능합니다.) (블루투스 연결 전환은 약 2-6초 정도 소요 되어 기기 환경에 따라 달라 질 수 있습니다.)

멀티 페어링 연결 방법

1. 키보드를 펼치면 전원이 켜집니다.
2. [Fn] + [Q]를 눌러 페어링 모드로 변경합니다.
3. 그 후 연결할 기기에서 X-Folding RGB를 검색 하신 뒤 연결에 성공하면 해당 기기는 [Q]에 위치하게 됩니다.
4. 같은 방법으로 [Q]가 연결된 상태에서 [W], [E] 키 까지 블루투스 기기를 연결하실 수 있습니다.

멀티 페어링 연결된 기기 전환 방법

- [Fn] + [Q] 누르시면 [Q]에 설정 된 기기 로 전환
- [Fn] + [W] 누르시면 [W]에 설정 된 기기 로 전환
- [Fn] + [E] 누르시면 [E]에 설정 된 기기 로 전환

※기기가 등록된 상태에서 [Fn] 키와 연결된 [F1]/[F2]/[F3] 버튼을 한 번 더 누르면 페어링 모드 상태로 변경됩니다.

Page 10

터치패드 기능

안드로이드, 윈도우

- 한손가락 터치 - 마우스 왼쪽버튼
- 두손가락 터치 - 마우스 오른쪽버튼
- 두손가락 슬라이드 - 마우스 휠
- 두손가락 늘리기/줄이기 - 확대/축소

윈도우

- 세손가락 위로 슬라이드 (Win + Tab) - 에어모듈링 모드전환
- 세손가락 좌/우 슬라이드 - Active window switch
- 세손가락 아래로 슬라이드(Win+D) - 윈도우 바탕화면 보기

Page 11

문제 해결

- 제품의 전원이 켜지지 않습니다.
 - ☞ 키보드의 배터리 전량을 확인해 주십시오.
- 제품이 정상적으로 작동하지 않습니다.
 - ☞ 키보드의 배터리 전량을 확인해 주십시오.
 - ☞ 블루투스 기기가 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 제품이 정상적으로 검색되지 않습니다.
 - ☞ 스마트폰 메뉴에서 블루투스를 켜고 검색을 하십시오.
 - ☞ 블루투스 장치를 검색할 때 키보드의 [Fn] + [Q]/[W]/[E]를 눌러 페어링 모드로 변경 하였는지 확인해 주십시오.
 - ☞ X-Folding RGB 키보드는 HID 프로파일을 지원하고 있습니다.
 - ☞ SPP 프로파일 등을 사용하는 HTC 스마트폰 등 일부 휴대폰에서는 사용할 수 없습니다.
 - ☞ 스마트폰 제조사를 통해 지원하는 블루투스 프로파일을 확인해 주십시오. (블루투스 장치에 따라 설치 단계가 다를 수 있습니다. 위의 블루투스 설치 단계에 관해 지원되지 않는 부분은, 사용하시는 블루투스 장치의 사용자 설명서를 참고해 주십시오.)
- 설명서에 나온 기능을 사용할 수 없습니다.
 - ☞ 사용하는 기기에 따라 사용 가능한 블루투스 신호나 기능이 다를 수 있습니다. (안드로이드 모드에서 애플의 단축버튼을 누를 경우 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.)

Page 12

A/S 및 제품 문의

- A/S 및 제품 문의
- www.fusionfnc.co.kr로 접속하셔서 고객센터 Q&A 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
- 오배송/상품 불량 등의 경우 [배송 완료 2일 이내]에 게시판을 글을 남겨 주시고 반송해주세요.
- 오배송/상품 불량 아닐 경우 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 처리 가능합니다.

KC인증

- 품목명 : 특정소출력 무선기기
- 모델명 : X-Folding RGB
- 정격 : 3.7V 500mAh
- 전기 모델명 : TW383450
- 인증번호 : R-R-FNC-RGB / XU100690-16004
- 수입/판매원 : (주)퓨전엔프앤씨
- A/S 전화번호 : 031)8028-2010
- 제조국 : 중국
- 제조사 : Shenzhen Haskey Technology Co.,Ltd
- 전기 제조사 : SHENZHEN TAIWOO BATTERY CO.,LTD
- 제조연월 : 제품 생산번호(S/N) 참고

Page 13